

## Stroomconverter serie PCE-LCTM

stroomconverter tot 60 A / output 1A of 5A / voor rails /  
compacte maat / voor gebruik met transducer of vermogensanalyser

De stroomconverter serie PCE-LCTM is geschikt voor kleine stroommetingen. Deze stroomconverter meet wisselstroom in het bereik van 1 A tot een maximum van 60 A. De stroomconverter PCE-LCTM wordt op een montage strip gemonteerd. Als uitgangssignaal beschikt hij over 1 A of 5 A. De stroomconverter kan worden aangesloten op een transducer of op een energiemeter. Mocht u vragen hebben over de stroomconverter, dan kunt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stroomconverter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



### De belangrijkste voordelen van de stroomconverter zijn:

- Stroomconverter tot 60 A
- Uitgang van 1 A of 5 A
- Montage op strip
- Verschillende meetbereik
- Laag energieverbruik
- Kleine afmetingen

### Technische specificaties van de stroomconverter

| Stroomconverter                | LCTM 62/W (40) | LCTM 74/W (45) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Primaire winding (max. ingang) | 1 ... 25 A     | 1 ... 60 A     |
| Secundaire winding (uitgang)   | 1 A / 5 A      | 1 A / 5 A      |
| Maximale spanning              | 720 V          | 720 V          |
| Diepte                         | 40 mm          | 45 mm          |





|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| Breedte              | 62 mm          | 74 mm          |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... +45 °C | -20 ... +45 °C |

#### Inhoud van de zending van de stroomconverter

1 x stroomconverter serie PCE-LCTM en 1 x gebruiksaanwijzing

