Convertitore di segnali PCE-RS232-TTL

Convertitore di segnali RS-232 TTL per collegamenti paralleli e incrociati / Alta velocità di trasferimento / Potenza assorbita 20 mA / Alimentazione 9V

Il convertitore di segnali RS-232 TTL è una soluzione indipendente di dispositivi per convertire un segnale RS-232 in un segnale TTL. Il convertitore di segnali consente anche di convertire un segnale TTL in un segnale RS-232. Se si utilizza, ad esempio, il convertitore di segnali RS-232 TTL per esaminare l'uscita dati di una bilancia che comunica via RS-232 con l'aiuto di un microprocessore, è possibile collegare il convertitore di segnali RS-232 TTL tra trasmettitore e il ricevitore.

Il convertitore di segnali RS-232 TTL garantisce una velocità di trasmissione fino a 115.200 baud. Non è necessario impostare il baud rate nel convertitore di segnali RS-232 TTL. Lo stabilisce il proprio dispositivo.

Oltre a convertire un segnale parallelo, il convertitore di segnali RS-232 TTL può anche convertire il segnale in un segnale incrociato attraverso un interruttore. Ciò converte il convertitore di segnali TTL RS-232 in un dispositivo universale e facile da usare.

- Per collegamenti paralleli e incrociati
- Velocità di trasmissione fino a 115.200 Baud
- Bassa potenza assorbita
- Connessioni jack da 3,5 mm e SUB D 9
- Per impostare il livello del segnale

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Alimentazione	9V DC tramite alimentatore
Potenza assorbita max.	20 mA
Velocità di trasmissione max.	115.200 Baud
Interfaccia RS-232	SUB D 9 (maschio)
Interfaccia TTL	Jack da 3,5 mm, 3 pin
Condizioni operative	-10 ... +60 °C, <90% U.R. senza condensazione
Dimensioni	100 x 35 x 100 mm
Peso	147 g

Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto

Prodotti correlati

Specifiche soggette a modifiche