

Fiche technique de l'wattmètre Easycount-1-Schuko-U

Wattmètre portable pour des tensions de jusqu'à 230 VAC / carcasse ABS robuste / IP 54 / léger / manquement simple / de lecture facile / usage flexible / disponible avec des différents types de prises

Le wattmètre digital Easycount 1 est un compteur d'électricité pour la tension alternative jusqu'à 230 V, avec une carcasse protégée contre les éclaboussures d'eau et résistante aux coups. Les pôles du wattmètre digital Easycount 1 sont équipés de connecteurs mâles et femelles. Les connecteurs mâles et femelles du wattmètre digital sont disponibles en différentes versions (par exemple pour l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche) avec des prises d'utilisation industrielle IEC (disponible comme modèle vérifié et non vérifié) ou Schuko (disponible comme modèle vérifié et non vérifié). D'autres connecteurs spécifiques pour un certain pays (par exemple l'Angleterre) sont disponibles à la demande. Le wattmètre digital Easycount 1 est parfait pour les ports, campings, marchés, salons et événements semblables, où le courant se facture dans des endroits où il n'existe pas de compteur d'électricité fixe.

- Poids léger
- Usage facile
- Flexible et usage indépendant de l'endroit
- Ecran très lisible
- Carcasse stable ABS
- Longueur des câbles de connexion de 0,50 m
- Possibilité d'obtenir différents connecteurs

Caractéristiques techniques

Entrée de courant	230 VAC
Courant permanent admissible	16 A
Fréquence	50 Hz
Consommation propre	<0,5 W
Puissance minimum	6 W
Indication	Compteur à roue 5 + 1
Résolution	0,1 kWh
Température ambiante	-20 ... +50 °C
Type de protection pour le compteur	IP 54
Type de protection pour les connexions	IP 44
Modèles disponibles	-

Contenu de la livraison

1 x Wattmètre digital Easycount-1-Schuko-U (Connecteur Schuko (non vérifié))