

## Bilancia verificata AS.R1

**Bilancia verificata per laboratorio serie AS.R / Display grafico / Menù in diverse lingue / Interfaccia RS-232,USB e Wi-Fi (opzionale) / Range di misura: 110/160/220g / Risoluzione: 0,0001 g (0,1 mg)**

La bilancia verificata della serie AS.R è una bilancia verificata che può determinare il peso in grammi ed in milligrammi. Per mezzo della protezione antivento l'utente può accedere al piatto di pesatura facendo scorrere i pannelli laterali, grazie a questi si diminuiscono al minimo le influenze esterne. Con la funzione conta pezzi integrata nella bilancia è possibile contare grandi quantità di piccoli oggetti in modo molto semplice. La bilancia verificata della serie AS.R è dotata anche di funzione densità, grazie al kit opzionale è possibile misurare la densità di solidi e liquidi. Nella bilancia verificata AS.R le informazioni possono essere archiviate in 5 database e in questo modo tutti i dati possono essere ri-elaborati da 5 utenti diversi. La bilancia verificata AS.R è dotata di 4 interfaccia standard di cui 2 RS232, una USB tipo A e una USB tipo B ed opzionalmente di una interfaccia Wi-Fi. La bilancia verificata può essere certificata da un laboratorio esterno in grado di rilasciare un rapporto di taratura secondo la norma UNI EN ISO 90001.

- Range di misura selezionabili in fase di ordine
- Interfaccia USB-A,USB-B, RS232, Wi-Fi opzionale
- Misura densità opzionale
- Procedure GLP
- Piatto diametro 85 mm
- Funzione densità
- Risoluzione 0,1 mg
- Omologazione inclusa nel prezzo

### Specifiche tecniche

Range di misura	110 g : AS 110.R1 160 g : AS 160.R1 220 g : AS 220.R1
Risoluzione	0,1 mg
Precisione	± 0,2 mg
Dimensione piatto	85 mm
Interfaccia	2 x RS232 1 x USB-A 2 x USB-B 1 x Wi-Fi (opzionale)
Alimentazione	12 ÷ 16 V DC / 2,1 A
Archiviazione	Chiavetta USB
Stampa dei dati	Stampante opzionale
Dimensioni totali	333 x 355 mm
Temperatura operativa	+10 ° ... +40 °C
Tara	Su tutto il range

### Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia verificata AS.R (un modello a scelta),
- 1 x Alimentatore,
- Istruzioni per l'uso (disponibili in download)