

Bilancia per casa PCE-BT 2000

bilancia per casa certificabile / alta risoluzione ed economica / risoluzione max. 0,001 g / range di misura: 2100g / struttura resistente / differenti funzioni come pesata per ricette, pesata in % , nuove unità di misura, etc

La bilancia PCE-BT 2000 è una bilancia per casa con un'alta risoluzione utilizzata nei laboratori, nella produzione, per il controllo di qualità, etc. La parte inferiore della bilancia per casa è costituita di alluminio, mentre la parte superiore è in plastica molto resistente. Questa costruzione garantisce una lunga vita così come pesate affidabili e di precisione. Per poterla mettere in piano la bilancia per casa PCE-BT 2000 dispone dei piedini di regolazione, così come dispone anche di una livella integrata per garantire il corretto posizionamento. Questa bilancia per casa può essere alimentata tramite normali batterie o batterie ricaricabili che si ricaricano attraverso l'alimentatore fornito con la spedizione. Questo le permette di poter utilizzare la bilancia in qualsiasi luogo anche se non è presente la rete elettrica.

I maggiori vantaggi di questa bilancia sono le sue funzioni come la messa a 0 automatica, il computo dei pezzi, le nuove differenti unità di misura, il calcolo percentuale, la funzione di calibrazione, la configurazione dell'interfaccia RS-232, il linguaggio "Long" e "EPL" per la stampante, la configurazione del protocollo di stampa, il display retroilluminato, la funzione di auto-spegnimento, la funzione di ricarica delle batterie così come molte altre funzioni orientate all'utente. Con i pesi di controllo (da richiedere opzionalmente) può controllare e in caso di necessità ricalibrare la bilancia per casa. Può anche richiedere (opzionalmente) un certificato ISO per questa bilancia per casa. L'interfaccia RS-232 permette il collegamento con un PC o una stampante compatibile (PCE-BP 1).

- Alta risoluzione
- Struttura robusta
- Funzione di computo dei pezzi
- Pesata per dosi
- Pesata in %
- Nuove unità di misura
- Interfaccia RS-232
- Configurazione delle informazioni di stampa
- Alimentazione tramite batteria o alimentatore
- Indicazione di stato della batteria
- Carica della batteria collegando la bilancia alle rete elettrica

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--|
| Range di misura | 2100 g |
| Risoluzione | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,02 g |
| Precisione | ±0,04 g |
| Peso minimo per conta pezzi | 0,04 g |
| Piatto di pesata | Ø 150mm |
| Tara | su tutto il range |
| Tempo di risposta | 3 s |
| Display | LCD |
| Unità di misura | ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt |
| Calibrazione | 100% del range di misura mediante peso di controllo esterno |
| Temperatura operativa | +18 ... +33 °C |
| Alimentazione | ~230 V / 50 Hz 6 VA / alimentatore da 12 V 1,2 A o 4 batterie da 1,5 V (non incluse) |
| Struttura | alluminio / plastica |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Dimensioni | 185 x 290 x 90 mm |
| Peso | 1000 g |
| Peso di calibrazione | F2 2000 g |

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia per casa PCE-BT 2000, 1 x alimentatore, 1 x piatto di pesata in acciaio inox e manuale di istruzioni.