



# Teknik Katalog

## [Fazlı Güç Ölçer]

[Easycount-3-16-A]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish  
www.pce-instruments.com

## **Easycount mobil 3-fazlı Güç Metre 400 VAC 'e kadar gerilimler için mobil 3 fazlı enerji ölçer**

Easycount 3-Fazlı Güç Ölçer 400 V 'a kadar olan 3 fazlı akım içindir ve su sıçramalarına karşı koruması için kasa içerisine gömülü bir enerji ölçerdir. 3-Fazlı Güç Ölçer kabloları, iki taraftan yaklaşık 50 cm olan erkek CEE bağlantısı ve dişi bağlantıya sahiptir. Enerji metrenin dişi ve erkek bağlantıları izin verilen maksimum akıma (16 A) adapte olmuşlardır. 3-Fazlı Güç Ölçer en son MID onayına göre tasdiklenir. Enerji metre herhangi bir DJ için idealdir, inşaat sektöründe, özel taraflarda ve sabit olmayan enerji ölçümünün uygun olduğu benzer yerlerde çalıştırılır.

### **Özellikler**

- Hafif ağırlık
- Kolay kullanım
- Çok uygulama
- Kolay okunabilir ekran
- ABS kasa
- İki tarafında da 0,50 m uzunluğunda kablo
- 16 A ECC bağlantı

### **Teknik Özellikler**

Güç Kaynağı Girişi	3 x 230 / 400 VAC
Akım Taşıma Kapasitesi / İzin Verilen Akım	16 A
Şiddeti	
Frekans	50 Hz
Kendi Tüketimi	<0.5 W
Minimum Güç	6 W
Çözünürlük	0.1 kWh
Ortam Sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Ölçer için Koruyucu Türü	IP 54
Dişi ve Erkek Bağlantı için Koruyucu Türü	IP 54

**Teslimat İeriđi:**

1x16 A EEC bađlantılı iki tarafında yaklaşık 0,50 m uzunluđundaki kablolar,  
1x3-Fazlı Gler.