



Teknik Katalog [Akım Pensi]

[PCE-DC 3]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Elektrik Test Cihazı 2/80 AC/ DC (yüksek doğruluk)

Bu Elektrik Test Cihazı, Dolaylı deterministik benim için yüksek doğruluk ile AC / DC akımları geliştirilmiştir. Bir temassız Elektrik test ve bölgeyi aydınlatmak için bir meşale Ölçülen olan, bu cihaza entegre yaptırılmıştır. Bu Elektrik test küçük boyutu sayesinde sınırlı erişime sahip küçük alanlarda kullanmak için yapar. Böyle dağıtım panoları gibi: Bu Elektrik test büyük ışıklı ekran karanlık yerlerde açık okumalar Teminatlar. Elektrik Test Cihazı, potansiyel risk maruz kaldığında size yardımcı olacaktır ve hassasiyetle bulmak için temassız dağıtım panoları, vb içindeki kablolarda sınır değerler.

Özellikler

- Arka aydınlatma ile 4 haneli LCD ekran
- AC / DC akım ölçümü 80 Amper
- Kaydet fonksiyonu
- DCA sıfır dinlenme fonksiyonu
- Güncel test cihazı, temassız
- Entegre ışık Ölçülen alanı aydınlatmak için
- Otomatik aralığı seçimi
- Otomatik bağlantı kesme
- Kelepçe çapı: 18 mm

Teknik Özellikler

AC Akım (50/60 Hz)	Aralık / Çözünürlük / Hassasiyet 2 A / 1 mA /% 2.8 + 10 digit ± 80 A / 100 mA / 3,0 ±% + 8 digit
DC Akım	Aralık / Çözünürlük / Hassasiyet 2 A / 1 mA /% 3.0 + 10 dgt ± 80 A / 100 mA / 3,0 ±% + 8 dgt
AC aşırı yük koruması (Temassız)	100 VAC kadar 600 VAC 50/60 Hz
Ölçüm alanı aydınlatma	Beyaz LED
İletken çapı	18 mm maksimum
Ekran	Arka plan aydınlatmalı ekran 3, 2/3 haneli LCD
Güç	2 - 1.5V AAA pil
Gövde	PVC
Boyutlar	164 x 65 x 32 mm
Ağırlık	175 g
Standartlar	EN61010-1; CAT II / 600V , EN61010-2-032; CAT III / 300V

Teslimat İeriđi:

1 x PCE-DC-3,

1 x Batarya,

1 x Kullanım Kılavuzu.