



Teknik Katalog

[Rüzgar Hızı Ölçer]

[PCE-KWR1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Potansiyometre çıkışı ile temel rüzgâr yönü sensörü

Anemometre PCE-KWR1 örneğin PCE-WL veri kaydedici için. Potansiyometre çıkışı ile temel rüzgâr yönü sensörü.

Özellikler

- Temel rüzgâr yönü sensörü
- 3 m bağlantı kablosu
- Kolay montaj
- PCE-WL1 ve PCE-WL2 ile uyumlu

Teknik özellikler

Çıkış	0 ... 1000 Ohm
Ölçüm Okuma Aralığı	10 ... 350 °
Hassasiyet	± 5 °
Başlangıç Yüğü	1 m/s at 90°
Kontak Yüğü	0,3 W max 1 mA
Montaj	Montaj breketi
Ortam Sıcaklığı	25 ... +60 °C (buzlu koşullar)
Kablo (seçilebilir)	3 m; LiYY 4 x 0,5 mm ²
Koruma Sınıfı	IP54
Ağırlık	yaklaşık. 300g

Teslimat İçeriğı;

- 1 x PCE-KWS1,
- 1 x Veri Formu